



SuperCash Economic je fiskalna kasa sa integriranim GPRS terminalom koji omogućava bežično povezivanje sa serverom Poreske uprave. Fiskalna kasa se može isporučiti i bez GPRS terminala ako se za određenu delatnost ne zahteva.

Glavne funkcije

- Fiskalna kasa
- Integrirani GPRS terminal
- Podrška za daljinsko centralizovano upravljanje kasom (opciono)

Prednosti

- Integrirani GPRS terminal snižava troškove nabavke, povećava pouzdanost i pojednostavljuje upotrebu
- Brza, tiha i kvalitetna štampa, do 14 linija/sec
- Dva alfanumerička LCD displeja
- 10 brzih tastera za brzu prodaju najčešće prodavanih artikala/usluga
- Mehanizam za laku zamenu papirne trake
- Automatsko namotavanje rolne papirnog žurnala
- Prodaja pomoću bar kod skenera
- Obrada podataka i unos artikala u kasu sa računara
- Mogućnost rada na lokacijama bez mrežnog napajanja
- Autonomija rada bez mrežnog napajanja do 8h (opciono 20h sa većom baterijom)
- Power Save funkcija
- Jednostavna instalacija i korišćenje



Funkcionalnost fiskalne kase

SuperCash Economic kasu odlikuju vrhunske tehničke karakteristike, jednostavna upotreba, pouzdan rad, brza i gotovo bešumna štampa fiskalnih računa. Kasa raspolaže sa internom memorijom za 9500 artikala/usluga i mikroprocesorski zaštićenom Flash fiskalnom memorijom za kontrolu obračunatog poreza od strane Poreske uprave. Predviđena je za povezivanja sa računarnom, bar kod čitačem i fiokom za novac. Softver za pripremu podataka na računaru i unos artikala u kasu olakšava formiranje baze podataka. Za prodaju se može koristiti bar kod čitač, čime se prodaja u mnogome ubrzava i olakšava. Zahvaljujući elegantnom dizajnu i malim dimenzijama, kasa se uklapa u svaki poslovni i prodajni prostor. Kasa je pogodna i za rad na terenu, odnosno lokacijama bez mrežnog napajanja jer ima ugrađenu punjivu Li-Polymer bateriju koja omogućava rad do 8 časova (opciono 20h sa većom baterijom).



GPRS komunikacija

Dodatna, opcionalna funkcija je bežična komunikacija kase SuperCash Economic sa udaljenim serverom korisnika koju obezbeđuje GPRS terminal. Integrirani terminal vrši dvosmerni prenos podataka korišćenjem GPRS servisa. GPRS terminal je programabilan, potpuno upravljiv i opremljen sa satom realnog vremena i operativnom memorijom. Upis podataka u fiskalnu kasu vrši se automatski kao i očitavanje i slanje izveštaja o prodaji ili fiskalnih izveštaja. U slučaju prekida veze sa GSM mrežom, uređaj će automatski uspostaviti vezu kada pristup mreži bude moguć.

Fiskalna kasa SuperCash Economic sa integriranim GPRS terminalom ispunjava sve tehničke i funkcionalne karakteristike propisane Zakonom o fiskalnim kasama i usklađena je sa standardima EU.



Tehničke karakteristike

| | |
|---------------------|--|
| Karakteristike kase | <ul style="list-style-type: none"> • 9500 artikala, 100 odeljenja, 10 operatera • 3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica) • 500 artikala po računu • unos i uzimanje novca iz kase • storniranje artikala i poslednje stavke |
| Tipovi izveštaja | <ul style="list-style-type: none"> • dnevni izveštaj • presek stanja • periodični izveštaj iz fiskalne memorije • po odeljenjima • po operaterima • po satima |
| Fiskalna memorija | Mikroprocesorski kontrolisana i zaštićena Flash memorija, 2000 dnevnih izveštaja, upozorenje kada je broj preostalih izveštaja manji od 50 |
| RAM memorija | 512 kB |
| Štampač | <ul style="list-style-type: none"> • termalna tehnologija • štampanje fiskalnog računa i žurnala • do 14 linija/sec, 18 karaktera po liniji • širina papira 2 x 28 mm, Ø 46 mm • vek trajanja 50 km papirne trake |
| Displej | <ul style="list-style-type: none"> • 2 alfanumerička displeja sa pozadinskim osvetljenjem • LCD 16 karaktera (16 x 1 za kupca, 16 x 2 za operatera) |
| Tastatura | • 35 tastera uključujući 10 brzih tastera |
| GPRS terminal | • GSM/GPRS modul: Quad band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Interfejsi | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-232 (za PC i bar kod čitač) • 1 x port za fioku za novac • 1 x USB port (opciono – za PC) • 1 x konektor za eksternu GSM antenu (opciono) |
| Napajanje | <ul style="list-style-type: none"> • Ugrađena Li-Polymer baterija 7.4 V, 1200 mAh • Eksterni adapter AC 100-240 V, 50 Hz, DC 9V • Maksimalna potrošnja 5 VA u režimu punjenja baterija |
| Dimenzije Težina | Š x D x V: 143 x 310 x 91 mm 1030 gr |
| Sertifikati |   |

Distributer: